



SMART METER

GoodWe'nin Akıllı Sayacı, yüksek hassasiyetli küçük ölçekli boyutlar ve uygun çalıştırma ve kurulum ile tasarlanmıştır. Gerilim, akım, güç ve enerjiyi algılamak için hem tek fazlı hem de üç fazlı şebeke sistemi bağlantısı ve enerji yönetimi amacıyla SEMS sistemleri dahil invertörlerle çalışmak için kullanılabilir.



Modüler tasarım



Hassas Veri Toplama



Kolay kurulum



Rahat Operasyon

Model		GM1000	GM1000D	GM3000	
Giriş(DC)	Şebeke	Tek fazlı	Tek fazlı	Üç fazlı	
	Voltaj	Nominal Voltaj-Faz Nötr Arası (Vac) P-N	110 / 230	110 / 230	230
		Nominal Voltaj-Faz Faz Arası (Vac) P-P	-	-	400
		Voltaj Aralığı	0.88Un - 1.1Un		
		Nominal AC Şebeke Frekansı (Hz)	50 / 60		
	Akım	Akım Transformatörü Oranı	120A: 40mA		
Akım Transformatörü Sayısı		1	2	3	
Haberleşme		RS485			
Haberleşme Mesafesi (m)		1000			
Kullanıcı arayüzü		3 LED, Reset butonu			
Sınıf	Voltaj / Akım	Sınıf 1			
	Aktif Güç	Sınıf 1			
	Reaktif Güç	Sınıf 2			
Gece Güç Tüketimi (W)		<3			
Mekanik Özellikler	Boyutlar (G × U × D mm)	36 × 85 × 66.5			
	İçerik	2 modül			
	Ağırlık (g)	250	360	450	
	Montaj	DIN rayı			
Çevresel Özellikler	Koruma Derecesi	IP20			
	Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C)	-25 ~ +60			
	Depolama Sıcaklık Aralığı (°C)	-30 ~ +70			
	Bağıl Nem (yoğuşmasız)	0 ~ %95			
Maks. Çalışma Rakımı (m)		2000			

*: En son sertifikalar için lütfen GoodWe web sitesini ziyaret edin.